

Retrouvez toutes nos préconisations pour protéger vos transformateurs.

Circé vous propose des solutions complètes, avec les protections amont/aval intégrées sous hublot en façade du coffret de vos transformateurs. Nous pouvons également vous proposer les disjoncteurs en fourniture seule.

N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale au 02.43.40.99.21.



Transformateurs Monophasés

	Protection Amont		Protection Aval				
	230V	400V	12V	24V	48V	115V	230V
40 VA	Disj. 2P 0,5A courbe D	Disj. 2P 0,5A courbe D	Disj. 2P 4A courbe C	Disj. 2P 2A courbe C	Disj. 2P 1A courbe C	Disj. 2P 0,5A courbe C	Fus. 0,2A Gg
63 VA	Disj. 2P 1A courbe D	Disj. 2P 0,5A courbe D	Disj. 2P 6A courbe C	Disj. 2P 3A courbe C	Disj. 2P 2A courbe C	Disj. 2P 1A courbe C	Fus. 0,25A Gg
100 VA	Disj. 2P 1A courbe D	Disj. 2P 1A courbe D	Disj. 2P 10A courbe C	Disj. 2P 4A courbe C	Disj. 2P 2A courbe C	Disj. 2P 1A courbe C	Disj. 2P 0,5A courbe C
160 VA	Disj. 2P 2A courbe D	Disj. 2P 1A courbe D	Disj. 2P 16A courbe C	Disj. 2P 6A courbe C	Disj. 2P 4A courbe C	Disj. 2P 2A courbe C	Disj. 2P 1A courbe C
250 VA	Disj. 2P 3A courbe D	Disj. 2P 2A courbe D	Disj. 2P 20A courbe C	Disj. 2P 10A courbe C	Disj. 2P 6A courbe C	Disj. 2P 2A courbe C	Disj. 2P 1A courbe C
315 VA	Disj. 2P 4A courbe D	Disj. 2P 2A courbe D	Disj. 2P 25A courbe C	Disj. 2P 16A courbe C	Disj. 2P 6A courbe C	Disj. 2P 3A courbe C	Disj. 2P 2A courbe C
400 VA	Disj. 2P 6A courbe D	Disj. 2P 2A courbe D	Disj. 2P 32A courbe C	Disj. 2P 16A courbe C	Disj. 2P 10A courbe C	Disj. 2P 4A courbe C	Disj. 2P 2A courbe C
500 VA	Disj. 2P 10A courbe D	Disj. 2P 4A courbe D	Disj. 2P 40A courbe C	Disj. 2P 20A courbe C	Disj. 2P 10A courbe C	Disj. 2P 6A courbe C	Disj. 2P 2,5A courbe C
630 VA	Disj. 2P 10A courbe D	Disj. 2P 6A courbe D	Disj. 2P 50A courbe C	Disj. 2P 25A courbe C	Disj. 2P 16A courbe C	Disj. 2P 6A courbe C	Disj. 2P 3A courbe C
1000 VA	Disj. 2P 10A courbe D	Disj. 2P 6A courbe D	Disj. 2P 80A courbe C	Disj. 2P 40A courbe C	Disj. 2P 20A courbe C	Disj. 2P 10A courbe C	Disj. 2P 4A courbe C
1600 VA	Disj. 2P 16A courbe D	Disj. 2P 10A courbe D	Disj. 2P 125A courbe C	Disj. 2P 63A courbe C	Disj. 2P 32A courbe C	Disj. 2P 16A courbe C	Disj. 2P 6A courbe C
2500 VA	Disj. 2P 25A courbe D	Disj. 2P 16A courbe D	Disj. 3P 200A	Disj. 2P 100A courbe C	Disj. 2P 50A courbe C	Disj. 2P 20A courbe C	Disj. 2P 10A courbe C
3000 VA	Disj. 2P 32A courbe D	Disj. 2P 16A courbe D				Disj. 2P 25A courbe C	Disj. 2P 16A courbe C
4000 VA	Disj. 2P 40A courbe D	Disj. 2P 20A courbe D				Disj. 2P 32A courbe C	Disj. 2P 16A courbe C
5000 VA	Disj. 2P 50A courbe D	Disj. 2P 25A courbe D				Disj. 2P 40A courbe C	Disj. 2P 20A courbe C
6300 VA	Disj. 2P 32A courbe D	Disj. 2P 20A courbe D				Disj. 2P 50A courbe C	Disj. 2P 25A courbe C
8000 VA	Disj. 2P 40A courbe D	Disj. 2P 25A courbe D				Disj. 2P 80A courbe C	Disj. 2P 32A courbe C
10000 VA	Disj. 2P 50A courbe D	Disj. 2P 32A courbe D				Disj. 2P 80A courbe C	Disj. 2P 40A courbe C
12500 VA	Disj. 2P 63A courbe D	Disj. 2P 40A courbe D				Disj. 2P 100A courbe C	Disj. 2P 50A courbe C
16000 VA	Disj. 2P 80A courbe D	Disj. 2P 50A courbe D				Disj. 3P 160A	Disj. 2P 80A courbe C
20000 VA	Disj. 2P 100A courbe D	Disj. 2P 63A courbe D				Disj. 3P 250A	Disj. 2P 80A courbe C
25000 VA	Disj. 2P 125A courbe D	Disj. 2P 80A courbe D				Disj. 3P 250A	Disj. 2P 100A courbe C

Transformateurs Triphasés

	Protection Amont		Protection Aval	
	230V	400V	230V	400V
0,63 kVA	Disj. 3P 6A courbe D	Disj. 3P 4A courbe D	Disj. 4P 2A courbe C	Disj. 4P 1A courbe C
1 kVA	Disj. 3P 10A courbe D	Disj. 3P 4A courbe D	Disj. 4P 3A courbe C	Disj. 4P 2A courbe C
1,6 kVA	Disj. 3P 10A courbe D	Disj. 3P 6A courbe D	Disj. 4P 4A courbe C	Disj. 4P 3A courbe C
2,5 kVA	Disj. 3P 16A courbe D	Disj. 3P 10A courbe D	Disj. 4P 6A courbe C	Disj. 4P 4A courbe C
3 kVA	Disj. 3P 16A courbe D	Disj. 3P 10A courbe D	Disj. 4P 10A courbe C	Disj. 4P 6A courbe C
4 kVA	Disj. 3P 20A courbe D	Disj. 3P 16A courbe D	Disj. 4P 10A courbe C	Disj. 4P 6A courbe C
5 kVA	Disj. 3P 20A courbe D	Disj. 3P 20A courbe D	Disj. 4P 16A courbe C	Disj. 4P 10A courbe C
6,3 kVA	Disj. 3P 32A courbe D	Disj. 3P 20A courbe D	Disj. 4P 16A courbe C	Disj. 4P 10A courbe C
8 kVA	Disj. 3P 32A courbe D	Disj. 3P 20A courbe D	Disj. 4P 20A courbe C	Disj. 4P 16A courbe C
10 kVA	Disj. 3P 32A courbe D	Disj. 3P 20A courbe D	Disj. 4P 25A courbe C	Disj. 4P 16A courbe C
12,5 kVA	Disj. 3P 40A courbe D	Disj. 3P 25A courbe D	Disj. 4P 32A courbe C	Disj. 4P 20A courbe C
16 kVA	Disj. 3P 50A courbe D	Disj. 3P 25A courbe D	Disj. 4P 40A courbe C	Disj. 4P 25A courbe C
20 kVA	Disj. 3P 63A courbe D	Disj. 3P 32A courbe D	Disj. 4P 50A courbe C	Disj. 4P 32A courbe C
25 kVA	Disj. 3P 80A courbe D	Disj. 3P 40A courbe D	Disj. 4P 63A courbe C	Disj. 4P 40A courbe C
31,5 kVA	Disj. 3P 100A courbe D	Disj. 3P 50A courbe D	Disj. 4P 80A courbe C	Disj. 4P 50A courbe C
40 kVA	Disj. 3P 125A courbe D	Disj. 3P 63A courbe D	Disj. 4P 100A courbe C	Disj. 4P 63A courbe C
50 kVA	Disj. 3P 160A	Disj. 3P 80A courbe D	Disj. 4P 125A courbe C	Disj. 4P 80A courbe C
63 kVA	Disj. 3P 200A	Disj. 3P 100A courbe D	Disj. 4P 160A	Disj. 4P 100A courbe C
80 kVA	Disj. 3P 250A	Disj. 3P 125A courbe D	Disj. 4P 200A	Disj. 4P 125A courbe C
100 kVA	Disj. 3P 315A	Disj. 3P 160A	Disj. 4P 250A	Disj. 4P 160A
125 kVA	Disj. 3P 400A	Disj. 3P 200A	Disj. 4P 315A	Disj. 4P 200A
160 kVA	Disj. 3P 500A	Disj. 3P 250A	Disj. 4P 400A	Disj. 4P 250A
200 kVA	Disj. 3P 630A	Disj. 3P 315A	Disj. 4P 500A	Disj. 4P 315A
250 kVA	Disj. 3P 630A	Disj. 3P 400A	Disj. 4P 630A	Disj. 4P 400A